


altron buitenliggende radio-ontvanger

De altron buitenliggende easywave-radio-ontvanger kan als schakelaar gebruikt worden om een standaard buismotor te bedienen. De ontvanger kan door de verschillende easywave handzenders aangestuurd worden.

De ontvanger wordt standaard geleverd zonder zender, het geheugen van de easywave-radio-ontvanger is leeg. Voor het juist programmeren van de zender(s), volgt U de aanwijzingen in deze handleiding.

Funciemogelijkheden:

- ✔ Het aansluiten van de buitenliggende easywave-radio-ontvanger.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1.
- ✔ (Meerdere) Zender(s) programmeren voor bediening van de motor, tot een maximum van 32 zenders.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2.
- ✔ Geprogrammeerde zender(s) wissen uit het geheugen van de ontvanger.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3.
- ✔ Reset van het geheugen van de ontvanger, om deze terug in uitlevertoestand te brengen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4.
- ✔ 1 Zender gebruiken voor bediening van meerdere ontvangers, onbeperkt.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.



1. Aansluiten van de buitenliggende ontvanger

<p>Verbindt de motor met behulp van de BRUINE, ZWARTE en BLAUWE motorkabels aan de ontvanger</p>	<p>Verbindt de ontvanger met behulp van de BLAUWE en de BRUINE spanningskabels aan het lichtnet</p>	<p>Verbindt de GEEL-GROENE motorkabel met de GEEL-GROENE kabel van het lichtnet</p>
--	---	---

POWER SUPPLY
230 V - 50 Hz

ON






Schakel de spanning van het lichtnet in

LET OP: ER MAG MAAR 1 MOTOR AANGESLOTEN WORDEN OP DE BUITENLIGGENDE ONTVANGER






2. (Meerdere) Zender(s) programmeren in het geheugen van de ontvanger

<p>Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>	<p>De LED knippert</p>	<p>Druk op een van de bedieningsknoppen A, B of C van de te PROGRAMMEREN zender</p>
<p>De LED brandt voor 4 sec. om de programmering te bevestigen en knippert vervolgens weer</p>	<p>Herhaal stap 3 voor iedere zender die U wilt programmeren.</p> <p>De LED blijft na iedere zender die geprogrammeerd is 4 sec. branden en zal vervolgens weer gaan knipperen.</p>	<p>Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>

3. Geprogrammeerde zender(s) wissen uit het geheugen van de ontvanger

 <p>Druk lang (>1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>	 <p>De LED knippert snel</p>	 <p>Druk op een van de bedieningsknoppen A, B of C van de te VERWIJDEREN zender</p>
 <p>De LED brandt voor 4 sec. om de verwijdering te bevestigen en knippert vervolgens weer snel</p>	<p>Herhaal stap 3 voor iedere zender die U wilt wissen.</p> <p>De LED blijft na iedere zender die gewist is 4 sec. branden en zal vervolgens weer snel gaan knippen.</p>	 <p>Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>

4. Reset van het geheugen van de ontvanger

 <p>Druk lang (>1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>	 <p>De LED knippert snel</p>	 <p>Druk lang (>1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>
 <p>De LED brandt voor 4 sec. om de verwijdering te bevestigen en knippert vervolgens weer snel</p>	 <p>Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets van de ontvanger</p>	<p>Belangrijk!</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ Gebruik enkel altron producten met het Easywave-radio-systeem. ✔ Activeer de bediening alleen als u het te bedienen object binnen zichtbereik hebt. ✔ Mocht een product niet goed functioneren, laat deze dan door altron controleren. ✔ Het is niet toegestaan zonder toestemming van altron wijzigingen aan producten van altron aan te brengen. ✔ altron kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door het onjuist opvolgen van de instructies.

5. Meerdere ontvangers bedienen met 1 zender

<p>Volg de instructies voor het aansluiten en het programmeren van de ontvanger, zoals in §1 en 2 omschreven.</p>	<p>Herhaal voor elke ontvanger de stappen, zoals in §1 en 2 omschreven.</p>
---	---

Garantie

Materiaal- en constructiefouten vallen binnen onze garantie (twee jaar). Vervoerskosten neemt altron echter niet voor haar rekening.


Conformiteit

Dit product is geproduceerd naar de richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG.



Dit product kan in de navolgende landen worden gemonteerd: EU/CH/FL/IS/N.

Mocht U desondanks vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact op met:

 **altron motors bv**; Schaapweg 30; 6063 BA Vlodrop; Tel.: 0031 475 406014; Fax.: 0031 475 406018 